

Configuratie van uw SpeedTouch 716(g) v5

Gefeliciteerd met de aankoop van uw SpeedTouch 716(g) WiFi VoIP modem-router. Hieronder vindt u enkele tips bij de configuratie van uw SpeedTouch voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de manual op de bijgeleverde CD. Deze CD bevat tevens een installatietool, die u helpt bij de installatie van uw modem.

Het aansluiten van uw SpeedTouch 716g

Zorg dat u uw ADSL-abonnementsgegevens bij de hand hebt. Sluit uw modem aan (zie tevens Quick Install Guide en installatiegids hs. 2.2 op pagina 13):

1. verbind de 716(g) met uw splitter middels de meegeleverde DSL-kabel
2. verbind de 716(g) met de stroomadapter en schakel het modem aan
3. sluit de 716(g) via ethernetkabel of USB-kabel aan op uw werkstation*
4. zorg dat DHCP op uw computer aanstaat zodat u een IP-adres krijgt toegewezen
5. Plaats de CD en volg de instructies, of configureer de 716g handmatig.

Handmatige configuratie van uw SpeedTouch 716g

6. Start uw webbrowser; u ziet automatisch de SpeedTouch welkomspagina (zo niet, open <http://speedtouch.lan> of <http://192.168.1.254/>).
7. De SpeedTouch configuratie-pagina verschijnt.
8. Bij Pick a tast kiest u [**Set up / Instellen**] voor de Easy Setup wizard.
9. De Easy Setup wizard leidt u door de configuratie van uw SpeedTouch. Vul de gevraagde gegevens in conform de aanwijzingen van uw ADSL- en VoIP provider(s), de SpeedTouch wordt gereboot en de configuratie is van kracht.
10. Documentatie vindt u op de bijgeleverde CD en op www.speedtouch.com.
Voor hulp bij de setup, zie p. 23 van de Setup-handleiding (NL)
Voor hulp bij de WLAN-configuratie, zie hs. 2.3 van de User Manual
Voor hulp bij het Extended Network, zie hs. 2.3.5 van de User Manual
Voor hulp bij de VoIP-configuratie, zie hs. 4 van de User Manual

N.B.: dit modem is **niet** geschikt voor ADSL via het Versatel-netwerk. Raadpleeg www.speedtouch.nl/support.html voor meer informatie.

Meer informatie en ondersteuning

SpeedTouch documentatie	http://www.speedtouch.com/supuser.htm
SpeedTouch supportinformatie	http://www.speedtouch.com/hotline.htm
SpeedTouch helpdesk	0900 237 54 57 (0900-ADSLHLP)
Supportinformatie Tijdhof Consulting	www.tijdhof.com/support.php

Wij wensen u succes met de installatie van uw SpeedTouch ADSL-modem en veel plezier bij het gebruik van uw ADSL-verbinding!

* Gebruikt u de USB-kabel, dan heeft u USB-drivers nodig. Deze staan op de bijgeleverde CD. Plaats derhalve eerst de CD en start deze alvorens u de USB-kabel op uw computer aansluit.



Bijlage 1: overzicht basisgegevens providers

Provider / netwerk	encapsulation	VPI/VCI
KPN (XS4ALL, Planet, HetNet,)	PPPoA	8.48
Tiscali met wachtwoord	PPPoA	0.34
Tiscali zonder wachtwoord	bridged	0.34
BBned met wachtwoord	PPPoA	0.35
BBned zonder wachtwoord	bridged	0.35

