

Configuratie van uw SpeedTouch 716(g)

Gefeliciteerd met de aankoop van uw SpeedTouch 716(g) WiFi VoIP modem-router. Hieronder vindt u enkele tips bij de configuratie van uw SpeedTouch voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de manual op de bijgeleverde CD. Deze CD bevat tevens een installatietool, die u helpt bij de installatie van uw modem.

Het aansluiten van uw SpeedTouch 716g

Zorg dat u uw ADSL-abonnementsgegevens bij de hand hebt (vaak: username en wachtwoord).

Sluit uw modem aan zoals omschreven in de Quick Install Guide en de manual (hs. 1.2 op pagina 13):

1. verbind de 716(g) met uw splitter middels de meegeleverde DSL-kabel
2. verbind de 716(g) met de stroomadapter en schakel het modem aan
3. sluit de 716(g) via ethernetkabel of USB-kabel aan op uw werkstation*
4. zorg dat DHCP op uw computer aanstaat, zodat u een IP-adres krijgt toegewezen

Het configureren van uw SpeedTouch 716g

5. Start uw webbrowser (Internet Explorer, FireFox, etc.) en type in de adresbalk het volgende in: **http://192.168.1.254**
6. Bij username en wachtwoord gebruikt u beide [**admin**] en klik op [OK]; de SpeedTouch configuratie-pagina verschijnt nu.
7. Kies [**Quick Start**] in de menubalk bovenaan, en kies vervolgens [**Quick Setup**] in de menubalk links.
8. De Quick Setup wizard leidt u door de configuratie van uw SpeedTouch. Volg de instructies en vul waar nodig informatie in en klik op [Next] om door de wizard te bladeren.
9. Klik op [Finish] de 716(g) wordt gereboot en de configuratie is van kracht.
10. Voor meer informatie bij de Quick Setup, zie pagina 47 van de handleiding.

Tips: ISP-parameters voor de populaire netwerken bij handmatige configuratie:

Provider / netwerk	encapsulation	multiplex	VPI	VCI
KPN (Direct ADSL, XS4ALL, Planet, HetNet,)	PPPoA	VC	8	48
Tiscali met wachtwoord	PPPoA	VC	0	34
Tiscali zonder wachtwoord	bridged	LLC	0	34
BBned met wachtwoord	PPPoA	VC	0	35
BBned zonder wachtwoord	bridged	LLC	0	35

N.B.: dit modem is **niet** geschikt voor ADSL via het Versatel-netwerk. Raadpleeg www.speedtouch.nl/support.html voor meer informatie.

Meer informatie en ondersteuning

Informatie, firmware, tips, etc.

www.speedtouch.nl/support.html

Speedtouch helpdesk

0900 237 54 57 / 0900-ADSLHLP

Wij wensen u succes met de installatie van uw ADSL-modem en veel plezier bij het gebruik van uw ADSL-verbinding!

* Gebruikt u de USB-kabel, dan heeft u USB-drivers nodig. Deze staan op de bijgeleverde CD. Plaats derhalve eerst de CD en start deze alvorens u de USB-kabel op uw computer aansluit.

